

Camelion®

LED

Serie de luces decorativas 48 pies / 14.6 m

CALIDAD COMERCIAL



ARTÍCULO Nº 20026

MODELO Nº 0F93

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

POR SU SEGURIDAD

Gracias por elegir este producto Camelion. Lea las siguientes instrucciones y guárdelas para futuras consultas. Este manual de instrucciones contiene información importante sobre el funcionamiento y el uso seguro. Para garantizar una prolongada vida útil y un rendimiento confiable, utilice y mantenga el producto de acuerdo con las instrucciones de esta hoja.

- SP-

CONTENIDO DEL PAQUETE:

• Serie de luces de 48 pies / 14.6 m (un unidad)

• Bombillas de filamento de LED 1 W de tipo S (24 + 2 de repuesto)

• Instruction manual (1 pc)
- INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD
- Cuando use productos eléctricos, precauciones básicas deben siempre de seguirse, incluyendo:
LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
1. No use estos productos al aire libre a menos que sea indicado para uso en exteriores.
 2. Cuando el producto se usa en aplicaciones al aire libre, conecte el producto al tomacorriente de interrupción de fallo de tierra (GFCI). Si no se proporciona uno, póngase en contacto con un electricista calificado para la instalación adecuada.
 3. No monte ni coloque cerca de calentadores de gas o eléctricos, chimeneas, velas u otras fuentes similares de calor.
 4. No asegure el cableado del producto con grapas o clavos, ni colóquelos en ganchos o clavos afilados. Instale sólo utilizando las medias de montaje proporcionados.
 5. No deje que las lámparas descansen sobre el cable de alimentación o sobre cualquier cable.
 6. No cuelgue objetos del cordón, alambre o serie de luces.
 7. No utilice este producto para otro uso que no sea el previsto.
 - 8.No cierre las puertas o ventanas sobre el producto ni sobre los cables de extensión, ya que podría dañar el aislamiento del cable.
 9. No cubra el producto con parño, papel o cualquier material que no sea parte del producto cuando esté en uso.
 10. Lea y siga todas las instrucciones que se encuentran en el producto o se proporcionan con el producto.
- IMPORTANTE: LEA CUIDADOSAMENTE
1. Para reducir el riesgo de incendio use sólo lámparas de tipo S de 1 W coma máxima.
 2. Para reducir el riesgo de incendio, no reposicione deliberadamente el contacto de la lámpara.
 3. Cuando conecte varios juegos, proteja la(s) conexión(es) de la exposición directa a lluvia y agua. No permita que las conexiones se mojen.
- PRECAUCIÓN: RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO
- No lo use con el cable de extensión cerca del agua o donde el agua pueda acumularse. Mantenga las lámparas al menos 4.88 m de piscinas y spas. Mantenga las tapones y recipientes secos. No sumerja. Desconecte la fuente de alimentación antes de cablear, reemplazar las bombillas o realizar cualquier tipo de mantenimiento. La serie de luces se suministra con un enchufe de tres clavijas adj unto que sólo encaja en una toma de tres clavijas. No altere el enchufe.
- REEMPLAZO DE LAS BOMBILLAS DE LUZ
- ADVERTENCIA - ¡RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO!!
- Desconecte la fuente de energía antes de reemplazar las bombillas. Para las luces en serie para exteriores, **NO** reemplace las bombillas durante la lluvia o cuando esté mojado.
1. Reemplace las bombillas solamente en condiciones de clima seco y calmado.
 2. Destornille las bombillas existentes al sujetar suavemente el enchufe con una mano y girando la bombilla contra las manecillas del reloj. Las bombillas pueden estar apretados en el enchufe. Esto es normal para prevenir que la humedad entre en el enchufe.
 3. Reemplace con bombillas de base media. Atornille la bombilla en el enchufe siguiendo las manecillas del reloj hasta que este apretado. No apretar demasiado las bombillas Apropiado para bombillas de luz incandescentes, CFL, o LED.
-
- Incluye 2 focos de repuesto. Los focos tienen una duración de 25,000 horas. Aprobado para lugares mojados.
- Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Reglas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interierencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interierencia recibida, incluida la interferencia que puede causar un funcionamiento no deseado. Este equipo ha sido probado y cumple con las límites para un dispositivo digital de clase B, de conformidad con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se producirá interferencia en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interierencia mediante una o más de las siguientes medidas: Reorientar o reubicar la antena receptora . Aumente la separación entre el equipo y el receptor. Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor. Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado de radio/ TV para obtener ayuda. Cualquier cambio o modificación no aprobados expresamente par el fabricante podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo. CAN ICES-005 (B)
- 8
- SP-

MÉTODOS DE INSTALACIÓN

1. Utilizando un cable guía con ganchos S o bandas de sujeción temporales (no incluidos)
-
2. Unida a una estructura
-
- Nota: Los dibujos no son a escala
- CONECTANDO SERIE DE LUCES
-
- PRECAUCIÓN:** La serie de luces se clasifica en 24 watts. No sobrecargar. Conectar las altrs series uno tras otro sin excedar los 1200 watts en todo. Agregue el watteje de cada serie de luz juntas. No excedar la Potencia máxima permitida.
- | CONECTANDO JUEGOS MULTIPLES
USANDO FOCOS LED INCLUIDOS | |
|---|--------------------------|
| Potencia máxima | Número de luces en serie |
| 1 watt | 50 juegos |
- | CONECTANDO JUEGOS MULTIPLES
USANDO BOMBILLAS INCANDESCENTES (NO INCLUIDAS) | |
|---|--------------------------|
| Potencia máxima | Número de luces en serie |
| 7.5 watts | 6 juegos |
| 10 watts | 5 juegos |
| 11 watts | 4 juegos |
| 15 watts | 3 juegos |
| 20 watts | 2 juegos |
| 40 watts | 1 juego |
- | ESPECIFICACIONES | |
|---|---|
| Número de modelo | OF93 |
| Voltaje(V) | 120 |
| Potencia por cadena de luz (W) | 24 |
| Longitud total | 48 pies / 14.6 m |
| Número de porta lámparas | 24 |
| Espaciado entre porta lámparas | 24 pulgadas / 61 cm |
| Base de la lámpara | E26 |
| Tipo de bombilla LED incluida | S14 |
| Bombilla LED de alimentación incluida | 1 W |
| Lumen por bombilla | 60 lm |
| Temperatura de color | 2200 K |
| Regulable | Non |
| Horas de vida de la bombilla LED de incluida | 25,000 horas |
| Máxima potencia que se puede conectar | 1200 W |
| Número máximo de cadenas de luces para conectar | 50 (todas las luces de cadena usan bombillas LED de 1 W |
| Interior / exterior | Si |
- 9

GARANTÍA DE CAMELION!

GARANTÍA DE CAMELION!

Camelion garantiza que este producto (el "Producto") está libre de defectos de materiales y mano de obra por un periodo de un (1) año desde la fecha de compra (el "Periodo de garantía"). En el caso de los defectos que se comuniquen durante el Periodo de garantía, Camelion, según su criterio y en función del análisis del departamento de soporte producto de Camelion, reparará o sustituirá los Productos defectuosos. Las piezas y los productos de recambio serán nuevos o reacondicionados, y su función y rendimiento serán comparable a los de la pieza original y estarán garantizados durante el resto del Periodo de garantía original. **LA RESPONSABILIDAD DE CAMELION BAJO ESTA GARANTÍA LIMITADA SE CIRCUNSCRIBE EXPRESAMENTE A REEMPLAZO O REPARACIÓN DEL PRODUCTO. HASTA DONDE LO PERMITA LA LEY, CAMELION NO SE RESPONSABILIZARÁ, NI ANTE CUALQUIER COMPRADOR DEL PRODUCTO NI ANTE TERCERAS PARTES, DE GASTOS, DAÑOS O PÉRDIDAS DE NINGUNA CLASE, YA SEAN ESTOS IMPREVISTOS, INDIRECTOS O ESPECIALES, INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, LA PÉRDIDA DE BENEFICIOS, DAÑOS A LA PROPIEDAD O LESIONES PERSONALES, COMOQUIERA QUE HAYAN SIDO CAUSADOS, INCLUSO SI CAMELION TUVIERA CONOCIMIENTO DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS. LA GARANTÍA LIMITADA AQUÍ ESTABLECIDA SUSTITUYE Y EXCLUYE AL RESTO DE GARANTÍAS QUE NO SE MENCIONEN EN ESTE DOCUMENTO, YA SEA DE FORMA EXPRESA O IMPLÍCITA POR LEY O POR OTROS MEDIOS, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR PERO SIN LIMITARSE A ELLA, Y AQUELLAS QUE SURJAN DE LAS ACTIVIDADES DE VENTA, USO O COMERCIO. EN EL CASO DE QUE CUALQUIER LEY APLICABLE IMPONGA GARANTÍAS, CONDICIONES U OBLIGACIONES QUE NO PUEDEN SER EXCLUIDAS O MODIFICADAS, ESTE PÁRRAFO SE APLICARÁ HASTA DONDE LO PERMITA LA LEY.**

Esta garantía limitada se hace únicamente para beneficio del comprador original del Producto de Camelion o un vendedor o distribuidor autorizado y se extiende ni puede transferirse a ninguna otra persona o entidad. Para reclamar la garantía, el comprador debe: (1) solicitar y obtener un número de autorización de devolución de mercancía (RMA) e información sobre el lugar de devolución ("Lugar de devolución") del departamento de soporte de Camelion escribiendo a support@camelionna.com o llamando al 1-833-990-2624; y (2) enviar el producto, junto con el número de autorización de devolución de mercancía y la prueba de compra al Lugar de devolución. **NO ENVÍE EL PRODUCTO SIN OBTENER PRIMERO UN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍA DEL DEPARTAMENTO DE SOPORTE DE CAMELION. EL COMPRADOR SE RESPONSABILIZA (Y DEBE ABONAR POR ADELANTADO) TODOS LOS GASTOS DE EMBALAJE Y TRANSPORTE PARA HACER USO DEL SERVICIO DE GARANTÍA. A PESAR DE LO ANTERIOR, ESTA GARANTÍA LIMITADA QUEDARÁ ANULADA Y NO CUBRE PRODUCTOS QUE:** (a) se han usado indebidamente, manipulado de forma imprudente, almacenado indebidamente, o expuesto a accidente o condiciones de temperatura o voltaje extremas, golpes o vibración sin acatar las recomendaciones de Camelion para su uso seguro y eficaz; (b) se han instalado, operado o mantenido indebidamente; (c) se han modificado sin el consentimiento expreso por escrito de Camelion; (d) se han desmontado, alterado o reparado por cualquier persona ajena a Camelion; (e) ha defectos comunicado después del Periodo de garantía. **ESTA GARANTÍA LIMITADA NO CUBRE:** (1) desgaste normal por uso; (2) daños cosméticos que no afectan al funcionamiento; o (3) productos en los que falta el número de serie o lote de Camelion o este ha sido alterado o desfigurado.

Para toda pregunta sobre la garantía o el producto, contacte el soporte de Camelion a:



support@camelionna.com
(Norteamérica)



1-833-990-2624
L-V 9 a.m. a 5 p.m.
Hora estándar del este



Camelion North America Inc.
2572 Daniel-Johnson Boulevard | 2º piso
Laval, QC H7T 2R3 Canada